

DIGITUS Stacja dokująca M.2 NVMe/SATA

DA-71547

EAN 4016032490388



Stacja dokująca do SSD M.2 NVMe/SATA USB-C 3.2 Gen2 10Gbps maks. 4 TB czarna

Stacja dokująca SSD firmy DIGITUS® może pomieścić dyski SSD M.2 w technologii NVMe lub SATA o pojemności do 4 TB. Obsługiwane są dyski SSD NVMe z B+M Key i M-Key, a także dyski SSD SATA z B+M-Key, każdy w formatach 2242, 2260, 2280 i 22110. Z łatwością zwiększ pojemność pamięci masowej wielu urządzeń USB-C™, takich jak komputery PC, notebooki, telewizory, konsole do gier lub routery.

Zarządzanie dyskami SSD M.2 NVMe i M.2 SATA przez złącze USB-C™

- 1 x wgnęka M.2 na dyski SSD NVMe / SATA (B+M-Key / M-Key)
- Obsługiwane formaty: 2242, 2260, 2280 i 22110
- Pojemność: maks. 4 TB
- Złącza USB-C™: 1 x gniazdo danych USB-C™ 3.2 Gen2, 1 x gniazdo zasilania USB-C™
- Kompatybilność w dół z USB 3.0 / USB 2.0
- Maksymalna szybkość transferu USB-C™: 10 Gb/s

- Wspiera U.A.S.P. i T.R.I.M.
- Obsługuje hot swap (wkładanie i wysuwanie podczas pracy)
- Wskaźniki LED transferu danych z dysku twardego (niebieski) i zasilania (niebieski)
- Obszary zastosowań: PC, notebook, TV, router lub konsole do gier (ze złączem USB-C™)
- Formaty zapisu: NTFS, FAT, FAT32
- Systemy: Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 lub nowszy
- Długość kabla połączeniowego: 18 cm
- Wymiary: W: 6 x D: 6 x H: 1,45 cm
- Waga: 40 g
- Obudowa: aluminium + ABS
- Kolor: czarny
- Temperatura pracy: -40°C ~ 80°C

Zawartość opakowania

- 1 x stacja dokująca SSD
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	12.60	24.00	52.00	22.00	27,456.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.13	11.00	9.80	1.70	183.26
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	11.00	9.80	1.70	183.26
Netto bez opakowania	1	0.11	11.00	9.80	1.70	183.26

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com