

# 电源延长线使用说明

## 1 简介

感谢您购买 TME 产品！为了安全起见，我们向您提供这份简短的操作手册。在使用延长线之前，请仔细阅读并遵守其中的说明，否则可能导致火灾或触电死亡。

## 2 预期用途

市电延长线用于从额定电压为 **230V、250V 或 400V**（根据制造商的指定）的市电中为电气设备供电。可配备浪涌保护装置和断路器。延长线有不同的防护等级：**IP20、IP44 和 IP54**。

- 应用范围取决于防护等级。

## 3 操作和使用前的准备

- 使用延长线前，请检查其技术状况
  - 禁止使用任何损坏的延长线。**有触电 / 起火危险。**
- 在将设备连接到延长线之前，请检查您希望同时提供的总电流消耗（瓦特）。该瓦特数必须与制造商为延长电缆规定的瓦特数相匹配。
- 您可以在延长电缆插座的外壳、电缆、数据表和 [tme.eu](https://tme.eu) 网站上找到延长电缆的技术数据（尤其是允许电流和最大负载）。
- 在将延长电缆连接到电源之前，确保已关闭所连接的设备。
- 使用前应将延长电缆完全展开。这样可以防止电缆和设备发热和过热。
- 延长线的使用应符合其预期用途和保护等级。
- 用干燥的手操作延长线和与其连接的设备。
- 不要将延长线连接在一起。
- 避免延长线过热。
- 不要覆盖延长线。
- 保护延长线免受机械损伤（切勿践踏延长线、抛掷延长线、碾压延长线）。
- 在交通要道使用延长线时，请使用保护套。

- 运输/移动延长线时只能使用手柄，不要拉扯电线。
- 使用完延长线后，只需抓住插头即可将其从电源插座上拔出，切勿拉扯电线本身。
- 将延长线卷起来存放在干燥的地方。

## 4 注意事项

- 请勿超过延长线的额定工作参数。
- 如果延长线外壳或其组件（包括电源线）损坏，请勿将其连接到电源上。
- 延长线的外壳不可拆卸。禁止尝试打开外壳、改装或修理延长线。
- 延长线的任何维修只能由制造商的维修部门进行。
- 请勿让儿童和动物触及 - 否则可能导致健康和生命危险（瘫痪、缠绕等）。
- 请勿将接收器插头以外的任何物品插入电源插座孔中。
- 如果延长线存放在低温环境中，请在将其移至温暖的房间后至少等待 1 小时再使用。
- 如果瞬间负载超过延长线的额定值，请勿连接耗电量大的电器（如加热器、冰箱、吸尘器）。