



Kabel zasilający

Model: **AK-OT-02S**



Kod produktu	AK-OT-02S
Typ produktu	Kabel zasilający
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	Bez zakończenia
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1.5 mm ²
Standard	H05RR-F 3G1.5
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	270 x 55 x 55 mm
Waga netto	270 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751143
Gwarancja	24 miesiące



Przewód naprawczy CEE 7/7 do urządzeń elektrycznych

Akyga® AK-OT-02S to kabel zasilający CEE 7/7 przeznaczony do naprawy lub wymiany uszkodzonego przewodu w urządzeniach elektrycznych. Z jednej strony kabel zakończony jest gotową wtyczką CEE 7/7, natomiast z drugiej dostępne są gołe przewody do bezpośredniego montażu w urządzeniu.

Takie rozwiązanie sprawdzi się wtedy, gdy oryginalny kabel został przecięty, przetarty lub uszkodzony, a nie ma potrzeby wymiany całego sprzętu. Przewód może być stosowany m.in. w sprzęcie AGD, RTV, elektronarzędziach oraz innych urządzeniach zasilanych z sieci 230 V.

Miedziane żyły 3 × 1,5 mm²

Kabel zasilający został wykonany z **trzech miedzianych żył o przekroju 1,5 mm²**. Odpowiadają one za przewód fazowy, neutralny oraz ochronny. Miedź zapewnia skuteczne przewodzenie prądu, a odpowiednia grubość żyły pozwala wykorzystać przewód również w urządzeniach o większym zapotrzebowaniu na energię.

Przewód ma **gumową izolację**, która zwiększa jego elastyczność i ułatwia prowadzenie kabla podczas montażu. Dzięki solidnej konstrukcji kabel sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, podczas zginania i przemieszczania.

Wtyczka CEE 7/7 Schuko

Zastosowana **wtyczka CEE 7/7** to popularny w Europie standard łączący rozwiązania typu E i F. Dzięki temu kabel zasilający CEE 7/7 współpracuje z typowymi gniazdami stosowanymi m.in. w Polsce, Niemczech czy Francji.

Hybrydowa konstrukcja CEE 7/7 umożliwia prawidłowe uziemienie zarówno w gniazdach typu E, jak i Schuko typu F. To szczególnie ważne w urządzeniach, które wymagają przewodu ochronnego.

Do naprawy i wymiany kabla zasilającego

Przewód Akyga® AK-OT-02S będzie praktycznym rozwiązaniem dla serwisantów, elektryków oraz osób zajmujących się naprawą sprzętu elektrycznego. Kabel zasilający CEE 7/7 można wykorzystać do przywrócenia zasilania w urządzeniu.

Przed montażem należy sprawdzić parametry elektryczne urządzenia i upewnić się, że przewód jest odpowiedni do danego zastosowania. Ze względów bezpieczeństwa instalację powinien wykonać elektryk lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Długość 1,8 m - wygoda podczas użytkowania

Długość przewodu 1,8 m zapewnia wystarczającą swobodę podczas podłączania sprzętu do gniazdka, a jednocześnie nie pozostawia dużego nadmiaru kabla za urządzeniem.