



Kabel zasilający

Model: **AK-OT-06S**



Kod produktu	AK-OT-06S
Typ produktu	Kabel zasilający
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Uziemienie	Nie
Długość przewodu	5 m
Wtyczka #1	CEE 7/17
Wtyczka #2	Bez zakończenia
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	2x 1.5 mm ²
Standard	H05RR-F 2X1.5
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	320 x 75 x 60 mm
Waga netto	530 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751181
Gwarancja	24 miesiące



Wygodne podłączenie urządzeń bez uziemienia

Kabel zasilający Akyga® AK-OT-06S został wyposażony we **wtyczkę CEE 7/17** oraz otwarte żyły przeznaczone do bezpośredniego montażu w urządzeniu. Może posłużyć do wymiany uszkodzonego przewodu w zasilaczach, elektronarzędziach, oświetleniu oraz innym sprzęcie zasilanym prądem przemiennym. **Długość 5 m** ułatwia pracę z dala od gniazdka i pozwala wygodnie poprowadzić kabel na stanowisku serwisowym lub warsztatowym. Model nie ma przewodu ochronnego. Jest przeznaczony do urządzeń klasy II, które dzięki podwójnej lub wzmocnionej izolacji nie wymagają uziemienia.

Gumowany przewód 2×1,5 mm²

Kabel wykonano z **dwóch miedzianych żył o przekroju 1,5 mm²**. **Gumowa izolacja** zwiększa jego elastyczność oraz odporność na uszkodzenia wynikające z częstego przesuwania, zwijania i rozkładania. Dzięki temu przewód dobrze sprawdza się podczas prac serwisowych oraz w warunkach warsztatowych. Wtyczka CEE 7/17 jest przystosowana do pracy z prądem **do 16 A** przy napięciu 250 V AC. Pasuje do popularnych gniazdek typu E i F, stosowanych między innymi w Polsce, Niemczech i Francji. Nie ma jednak styków ochronnych, dlatego kabla nie wolno używać z urządzeniami, które wymagają uziemienia.

Otwarte zakończenie do bezpośredniego montażu

Otwarte żyły umożliwiają dopasowanie sposobu podłączenia do konstrukcji naprawianego urządzenia. Można je zamontować w odpowiedniej listwie zaciskowej, złączu śrubowym lub innym zabezpieczonym punkcie przyłączeniowym. Montaż powinien być wykonywany przy odłączonym zasilaniu przez osobę posiadającą wiedzę elektrotechniczną.

Do serwisu, warsztatu i napraw sprzętu

Akyga AK-OT-06S sprawdzi się jako zamiennik zużytego lub uszkodzonego kabla w urządzeniu. Długi, gumowany przewód będzie praktycznym wyborem dla serwisantów, elektryków, elektroników oraz osób zajmujących się naprawą sprzętu.