



Kabel zasilający

Model: **AK-OT-04S**



Kod produktu	AK-OT-04S
Typ produktu	Kabel zasilający
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	5 m
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	Bez zakończenia
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1.5 mm ²
Standard	H05RR-F 3G1.5
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	335 x 73 x 46 mm
Waga netto	657 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751167
Gwarancja	24 miesiące



Długi przewód do naprawy połączeń elektrycznych

Akyga® AK-OT-04S to kabel zasilający bez zakończenia, przeznaczony do naprawy lub wymiany przewodu zasilającego. Z jednej strony został wyposażony we **wtyczkę CEE 7/7**, natomiast z drugiej pozostawiono przewody przygotowane do bezpośredniego podłączenia do urządzenia.

Długość 5 m zapewnia dużą swobodę podczas montażu i sprawdza się wszędzie tam, gdzie sprzęt znajduje się w większej odległości od gniazdka.

Miedziane żyły 3 × 1,5 mm²

Przewód wykonano z **trzech miedzianych żył o przekroju 1,5 mm²**. Taka budowa zapewnia dobre przewodzenie energii i pozwala wykorzystać kabel również w urządzeniach o większym zapotrzebowaniu na moc.

Trzy żyły odpowiadają za przewód fazowy, neutralny i ochronny, dlatego AK-OT-04S może być stosowany w sprzęcie wymagającym uziemienia.

Przewód H05RR-F do wymagających zastosowań

Kabel wykorzystuje przewód typu **H05RR-F 3G1.5**, czyli elastyczną konstrukcję z **gumową izolacją**. Dzięki temu przewód dobrze znosi częste zginanie i wygodnie układa się podczas pracy.

Takie wykonanie sprawdzi się szczególnie w warsztatach, serwisach, pomieszczeniach technicznych oraz przy sprzęcie, który jest regularnie przemieszczany.

Wtyczka CEE 7/7 Schuko

Zastosowana **wtyczka CEE 7/7** współpracuje z popularnymi gniazdami typu E i F. Pozwala więc korzystać z przewodu w standardowych instalacjach elektrycznych stosowanych w Polsce i wielu innych krajach europejskich.

Hybrydowa konstrukcja wtyczki zapewnia również prawidłowe połączenie z przewodem ochronnym zarówno w gniazdach typu E, jak i Schuko typu F.

Do naprawy, serwisu i modernizacji

Akyga® AK-OT-04S sprawdzi się przy wymianie uszkodzonego kabla zasilającego, naprawie sprzętu lub wykonywaniu nowych przyłączy. Może być stosowany m.in. w urządzeniach warsztatowych, elektronarzędziach, sprzęcie technicznym i innych odbiornikach wymagających solidnego przewodu zasilającego.

Przed montażem należy sprawdzić wymagania konkretnego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa podłączenie przewodu powinien wykonać elektryk lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

5 metrów swobody podczas pracy

Największą zaletą AK-OT-04S jest **długość 5 m**, która ułatwia podłączenie sprzętu znajdującego się dalej od gniazdka bez konieczności stosowania dodatkowego przedłużacza.

Połączenie miedzianych żył **3 × 1,5 mm²**, gumowego przewodu **H05RR-F**, wtyczki **CEE 7/7** i dużej długości sprawia, że model dobrze sprawdzi się zarówno w serwisie, jak i przy bardziej wymagających zastosowaniach technicznych.