

Инструкция за експлоатация на захранващи устройства за диоди LED

1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в TME! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за захранване на осветление с технология LED.

3. Подготовка за работа и използване

- Свържете входните и изходните захранващи проводници към съответните гнезда.
- Включете захранването.

4. Предпазни мерки

- Не превишавайте номиналните параметри за работа на устройството и тестваните диоди.
- Спазвайте поляритета на диодите.
- В захранването могат да се поддържат опасни напрежения даже и до няколко минути след неговото изключване.
- Възможност за нараняване в резултат на поражение с електрически ток - не докосвайте клемите, когато е включено захранването.
- Не покривайте вентилационните отвори - това е заплаха за повреда на устройството.
- При някои условия могат да се получат не много опасни изгаряния. Не докосвайте устройството при включено захранване, нито веднага след неговото изключване.
- Устройството може да внесе смущения в работата на разположени в близост чувствителни радио и телевизионни приемници.
- Повреден захранващ кабел трябва незабавно да се подмени от квалифициран техник.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN