

Инструкция за експлоатация на устройства UPS

1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: www.tme.eu. Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

2. Предназначение

Устройството е предназначено за аварийно захранване на електрическа апаратура захранвана с напрежение 220/230V AC.

3. Подготовка за работа и използване

- Свържете към устройството захранващите кабели на защитаваната апаратура.
- Свържете захранващия кабел на устройството към електрическата мрежа притежаваща заземяващ проводник.
- Включете захранването чрез бутона върху панела на устройството, ако притежава такъв.

4. Предпазни мерки

- Не превишавайте номиналните работни параметри на устройството.
- UPS е устройство проектирано за работа с високо напрежение.
Вътре в устройството се намират части под напрежение, което е опасно живота на човек.
- Не отваряйте устройството, понеже това може да причини поражение с електрически ток или неправилно функциониране.
- Устройството не се препоръчва за защита на животоподдържаща апаратура.
- Не разливайте никакви течности върху корпуса на UPS, нито вътре в него.
- Съхранявайте захранването в сухи помещения. Трябва да се избягва локализация на UPS в близост до среда с голяма влажност или в близост до течности, като водни химически разтвори.
- Трябва да се избягва локализацията на UPS в места, в които може да бъде подложено на непосредствено въздействие на слънчеви лъчи или на друг източник на топлина, както и в места с ниска температура.
- Не блокирайте отворите за охлаждане, които осигуряват отвеждане на топлината от вътрешността на UPS.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN

- За свързване на UPS трябва да се използва заземяващ проводник на захранването, а щепсела за захранването трябва да бъде свързан към контакт притежаващ заземяваща верига.
- При нормални условия "работа от мрежа" предпазителят защитава UPS в случай на претоварване на изхода или късо съединение.
- Захранващият контакт, към който е включен UPS, трябва да бъде леснодостъпен и в близост до устройството.
- Захранването притежава собствен източник на енергия - вътрешни акумулатори. Изходът на UPS може да бъде под напрежение даже когато е изключен от енергийната мрежа! Пълното изключване на UPS от източника на захранване настъпва след сваляне на клемите от акумулаторите. Тази дейност може да се извърши само в оторизиран сервиз!
- За смяна на акумулаторите трябва да се обърнете към сервиз.
- Захранването трябва да бъде включено към контакт, на който фазовият проводник е защитен с предпазител с номинална стойност не по-голяма от 10 A.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN