

Qoltec Inteligentny dotykowy 3-kanałowy włącznik wyłącznik światła | Wi-Fi | Timer | Tuya | Smart life | Hartowane szkło | Czarny

Kod produktu: 52713

Inteligentny dotykowy przełącznik ścienny Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona lub komend głosowych. Urządzenie współpracuje z aplikacjami Smart Life oraz Tuya Smart, dzięki czemu pozwala na zdalne włączanie i wyłączanie światła, tworzenie harmonogramów pracy oraz integrację z systemem inteligentnego domu.

POŁĄCZ TRADYCYJNE OŚWIETLENIE Z NOWOCZESNYM SYSTEMEM SMART HOME



Nowoczesne sterowanie oświetleniem w Twoim domu
Inteligentny przełącznik ścienny Wi-Fi to praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć komfort codziennego użytkowania oświetlenia. Umożliwia wygodne sterowanie tradycyjnymi źródłami światła — zarówno manualnie, jak i zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej.
Dzięki integracji z systemem Tuya Smart oraz Smart Life przełącznik może stać się częścią inteligentnego domu, pozwalając na tworzenie harmonogramów, scen automatyzacji oraz zarządzanie z dowolnego miejsca.

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM SMART HOME



Steruj światłem za pomocą telefonu lub komend głosowych
Przełącznik umożliwia sterowanie oświetleniem za pomocą smartfona, głosu oraz automatycznych scen. Współpracuje z popularnymi aplikacjami Smart Life i Tuya Smart, dzięki czemu można łatwo połączyć go z innymi elementami inteligentnego domu.

- Sterowanie za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android
- Obsługa aplikacji Smart Life oraz Tuya Smart
- Sterowanie głosowe — kompatybilność z Amazon Alexa, Google Home oraz Tmall Genie
- Funkcja timera — automatyczne włączanie i wyłączanie
- Harmonogram pracy — możliwość zaplanowania działania przełącznika
- Funkcja Smart Scene — tworzenie scen i automatyzacji w inteligentnym domu
- Grupowanie
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem dla większego bezpieczeństwa użytkowania
- Możliwość wymiany tradycyjnego przełącznika mechanicznego
- Wymagany przewód neutralny do prawidłowego montażu

WŁĄCZAJ I WYŁĄCZAJ ŚWIATŁO Z DOWOLNEGO MIEJSCA



Pełna kontrola nad oświetleniem — w domu, w pracy i poza mieszkaniem
Po sparowaniu z aplikacją Smart Life lub Tuya Smart przełącznikiem można zarządzać z poziomu telefonu niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. To wygodne rozwiązanie, gdy chcesz sprawdzić status oświetlenia, włączyć światło przed powrotem do domu lub wyłączyć światło, o którym zapomniano przy wyjściu. Kompatybilność z asystentami głosowymi pozwala sterować przełącznikiem również za pomocą prostych komend głosowych, bez konieczności sięgania po telefon.

PANEL ZE SZKŁA HARTOWANEGO - DOTKNIJ I STERUJ ŚWIATŁEM WYGODNIEJ





Czuły panel dotykowy zapewnia wygodną obsługę bez mechanicznych przycisków i głośnego klikania
Przełącznik został wyposażony w nowoczesny panel dotykowy, który reaguje na lekkie muśnięcie palcem. Brak mechanicznych przycisków sprawia, że obsługa jest wygodna, płynna i cicha — bez charakterystycznego kliknięcia tradycyjnych włączników. To rozwiązanie podnosi komfort codziennego użytkowania i nadaje wnętrzu bardziej nowoczesny charakter.
Elegancki panel ze szkła hartowanego
Przełącznik został wyposażony w nowoczesny panel wykonany ze szkła hartowanego, który nadaje mu elegancki i minimalistyczny wygląd. Gładka powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu, dobrze komponuje się z nowoczesnym wnętrzem i podkreśla estetyczny charakter instalacji smart home. Minimalistyczny wygląd przełącznika dobrze komponuje się z nowoczesną aranżacją salonu, sypialni, korytarza, biura lub pokoju dziecięcego.

AUTOMATYZACJA DOPASOWANA DO TWOJEGO RYTMU DNIA



Ustaw harmonogram i pozwól, aby światło działało automatycznie
Funkcja timera i harmonogramu pozwala zaplanować automatyczne włączanie oraz wyłączanie oświetlenia o wybranej godzinie. Możesz ustawić światło tak, aby włączało się wieczorem, wyłączało po określonym czasie lub działało zgodnie z codziennym rytmem domowników.
Dzięki funkcji Smart Scene przełącznik może współpracować z innymi urządzeniami smart home, tworząc wygodne sceny automatyzacji. To praktyczny sposób na większy komfort, oszczędność czasu i lepszą kontrolę nad domową instalacją.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 2-letnią gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas przełączników objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Dotykowy
Napięcie	220V-240V
Częstotliwość RF	433.92 MHz
Pobór mocy	< 0.5 W
Maksymalne obciążenie	300W na każdy kanał (LED)
Maksymalny prąd obciążenia	10A
Komunikacja bezprzewodowa	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Funkcje	Sterowanie głosowe kompatybilność z Amazon Alexa, Google Assistant oraz Tmall Genie Sterowanie za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android Obsługa aplikacji Smart Life oraz Tuya Smart Funkcja timera – możliwość ustawienia automatycznego włączania i wyłączania Harmonogram pracy urządzenia Funkcja Smart Scene Grupowanie
Montaż	Za pomocą śrub
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Hartowane szkło, plastik
Temperatura pracy	0 C-40 C
Wymiary (G/D x Sz x W)	30 x 85 x 85 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość zestawu	1 x Przełącznik 1 x Instrukcja obsługi 1 x Kondensator 2 x Śruba
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Szerokość opakowania [mm]	100
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.120
Waga brutto [kg]	0.177
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Ostrzeżenia	1. Przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i upewnić się, że instalacja nie znajduje się pod napięciem. 2. Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka. 3. Nie należy przekraczać maksymalnego łącznego prądu obciążenia 10 A dla całego włącznika. 4. Dla modeli 52711, 52712, 52713, 52714, 52715, 52716, 52717 i 52718 maksymalne obciążenie wynosi 300 W na kanał (LED). Modele te nie obsługują obciążenia 1000 W na kanał. 5. Nie należy instalować ani użytkować urządzenia, jeśli jego obudowa lub elementy elektryczne są uszkodzone. 6. Nie należy dotykać przewodów ani elementów elektrycznych znajdujących się pod napięciem. 7. Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią ani nadmiernym nagrzewaniem. 8. Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia. 9. Urządzenie należy użytkować w temperaturze od 0 C do +40 C. 10. Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem instalacyjnym dostarczonym przez producenta.
Kod EAN	5901878527130