



Kabel zasilający

Model: **AK-OT-05S**



Kod produktu	AK-OT-05S
Typ produktu	Kabel zasilający
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Uziemienie	Nie
Długość przewodu	3 m
Wtyczka #1	CEE 7/17
Wtyczka #2	Bez zakończenia
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	2x 1.5 mm ²
Standard	H05RR-F 2X1.5
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	330 x 80 x 55 mm
Waga netto	643 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751174
Gwarancja	24 miesiące



Gumowany przewód do naprawy urządzeń

Kabel zasilający Akyga® AK-OT-05S został wyposażony we wtyczkę **CEE 7/17** oraz otwarte żyły, które można podłączyć bezpośrednio do zacisków urządzenia. Dzięki temu sprawdzi się podczas naprawy zasilaczy, ładowarek, elektronarzędzi, oświetlenia LED oraz innych urządzeń zasilanych prądem przemiennym. Przewód ma **3 m długości**, co zapewnia wygodę pracy i pozwala swobodnie poprowadzić go od gniazdka do naprawianego sprzętu.

Kabel nie ma żyły ochronnej, dlatego jest przeznaczony wyłącznie do urządzeń klasy II, czyli sprzętu z podwójną lub wzmocnioną izolacją, który nie wymaga uziemienia.

Miedziane żyły 2×1,5 mm²

Kabel wykonano z przewodu H05RR-F z dwiema miedzianymi żyłami o przekroju 1,5 mm². **Gumowa izolacja** zapewnia elastyczność i zwiększa odporność przewodu na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu kabel dobrze sprawdza się w warsztacie oraz w miejscach, w których jest często przesuwany lub zwijany. **Wtyczka CEE 7/17** pasuje do popularnych w Europie gniazd typu E i F, używanych między innymi w Polsce, Niemczech i Francji.

Otwarte żyły ułatwiają montaż

Otwarte zakończenie przewodu można dopasować do sposobu podłączenia w naprawianym urządzeniu. Żyły mogą zostać zamontowane w listwie zaciskowej, złączu śrubowym lub innym odpowiednim punkcie przyłączeniowym.

Przed montażem końcówki należy właściwie przygotować i zabezpieczyć. Podłączenie powinno zostać wykonane przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wszystkie prace należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu.

Do serwisu, warsztatu i domowych napraw

Kabel AK-OT-05S jest dobrym wyborem dla serwisantów, elektryków, elektroników oraz osób samodzielnie naprawiających sprzęt. Może zastąpić uszkodzony przewód w urządzeniu lub posłużyć do zasilania odpowiednio zabezpieczonych prototypów i stanowisk testowych.